Tablero Distribucion T.D.A. " A "

CTO	Equipo 3x40 w 150 w	Equipo 2x40 w 100 w	Equipo 2x20 w 50 w	Equipo 1x40 w 50 w	Foco Emb.Rasante 60 w	Aplique Exterior Cilíndrico 75 w	Aplique Exterior Polo Fluz 2x26 w	Foco Embutido H.B. 70 w	Foco Sobrepuesto 2x26 w	Foco Embut 2x26 w	Foco Sobrep. 2x100 w	Luminaria AP 150 w	Timbre 100 w	Equipo Emerg. 30 w	Enchufe Alumb.150w	Enchufe Comput.300w	Enchufe Fuerza 1000w	Arranque	TOTAL Centros	POT.TOT. W.	CORRIENTE R	S	T	PROTECCIONES DISY	DIFERENCIAL	CANALIZACIONES Conductor	t.p.r.e.	UBICACION
1					8														8	480	2,18			1 x 30A	----------	2,08 mm2 XTU	20 mm	Alumbrado Rampa y Acceso
2					10														10	600		2,73		1 x 30A	----------	2,08 mm2 XTU	20 mm	Alumbrado Escaleras Acceso Y estacionamiento Acceso
3					2	4													6	420			1,91	1 x 30A	----------	2,08 mm2 XTU	20 mm	Alumbrado Exterior
4								8	1										9	620	2,82			1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Acceso
5			1				6		1					2					10	530		2,41		1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Pasillo Acceso 1° Piso
6					7		4							1					12	690			3,14	1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Pasillo Interior 1° Piso,Extension Rampa
7							1			9				4					14	720	3,27			1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Pasillos 2° Piso Acceso
8											7			1					8	1430		6,50		1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Sala Kinder
9			3	3							3			1					8	830			3,77	1 x 30A	2x25A-20 mA	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Sala Kinder,Bodega, SSHH
10		9	1																10	950	4,32			1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Sala Profesores
11	2	8							2										12	1210		5,95		1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Porteria,Oficina Orientacion,Sala Espera,Oficina Director U.T.P.
12			7						5					2					14	710			3,23	1 x 30A	2x25A-20 mA	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Pasillos 1° Piso,SSHH
13		12												2					14	1260	5,73			1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Biblioteca
14		6																	6	600		2,73		1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Sala Computacion
15		12																	12	1200			5,45	1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Salas 1 y 2 de 2° Piso
16												6							6	900	4,09			1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Exterior Acceso Vehiculos
17													3						3	300		1,36		1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Arranque Timbres
18															3				3	450			2,05	1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Sala Kinder
19															7				7	1050	4,77			1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Sala Profesores
20																			0	0		0,00		1 x 30A	----------			Vacante
21															6				6	900			4,09	1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Bodegas Administracion,Personal Auxiliar, SSHH
22															7				7	1050	4,77			1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Porteria,Oficina Orientacion,Sala Espera,U.T.P.
23															6				6	900			4,09	1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Oficina Director,UTP
24															7				7	1050			4,77	1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Pasillos 1° y 2° Piso
25															6				6	900	4,09			1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Sala Computacion, Biblioteca
26															3				3	450		2,05		1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Biblioteca
27															6				6	900			4,09	1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Salas 1 y 2 de 2° Piso
28																			0	0	0,00			1 x 30A	----------			Vacante
29																			0	2.840		12,91		1 x 25A	----------	5,26 mm2 XTU	50 mm	Arranque Vivienda Director
30																			0	0			0,00	1 x 30A	2x25A-20 mA			Vacante
31																			0	0	0,00			1 x 30A	2x25A-20 mA			Vacante
32																								1 x 30A	2x25A-20 mA			Vacante
Totales	2	47	12	1	27	4	11	8	9	9	10	6	3	13	51	0	0	0	213	23.950	36,05	40,32	32,50					

Tablero Distribucion T.D.A. " Casa Director "

CTO	Equipo 3x40 w 150 w	Equipo 2x40 w 100 w	Equipo 2x20 w 50 w	Equipo 1x40 w 50 w	Foco Emb.Rasante 60 w	Aplique Exterior Cilíndrico 75 w	Aplique Exterior Polo Fluz 2x26 w	Base Recta 60 w	Foco Sobrepuesto 2x26 w	Foco Embut 2x26 w	Foco Sobrep. 2x100 w	Luminaria AP 150 w	Timbre 100 w	Equipo Emerg. 30 w	Enchufe Alumb.150w	Enchufe Comput.300w	Enchufe Fuerza 1000w	Arranque	TOTAL Centros	POT.TOT. W.	CORRIENTE R	S	T	PROTECCIONES DISY	DIFERENCIAL	CANALIZACIONES Conductor	t.p.r.e.	UBICACION
1		1					8	7											11	700		3,18		1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Vivienda
2							1	4											5	340		1,55		1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Vivienda
3															7				7	1060		4,77		1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Vivienda
4															6				6	780		3,41		1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Vivienda
5																			0	0				1 x 30A	----------			Vacante
6																			0	0				1 x 30A	----------			Vacante
Totales	0	1	0	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	28	2 840	0,00	12,91	0,00					

Tablero Distribucion T.D.A. " B "

CTO	Equipo 3x40 w 150 w	Equipo 2x40 w 100 w	Equipo 2x20 w 50 w	Equipo 1x40 w 50 w	Foco Emb.Rasante 60 w	Aplique Exterior Cilíndrico 75 w	Aplique Exterior Polo Fluz 2x26 w	Foco Embutido H.B. 70 w	Foco Sobrepuesto 2x26 w	Foco Embut 2x26 w	Foco Sobrep. 2x100 w	Luminaria AP 150 w	Timbre 100 w	Equipo Emerg. 30 w	Enchufe Alumb.150w	Enchufe Comput.300w	Enchufe Fuerza 1000w	Arranque	TOTAL Centros	POT.TOT. W.	CORRIENTE R	S	T	PROTECCIONES DISY	DIFERENCIAL	CANALIZACIONES Conductor	t.p.r.e.	UBICACION
1														3					14	750	2,41			1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Pasillos 1° y 2° Piso
2						3			4	4		2							5	480		2,18		1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Patio Interior
3		6	1																7	650			2,95	1 x 30A	2x25A-20 mA	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado SSHH
4		12																	12	1,200	5,45			1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Salas 3 y 4 de 2° Piso
5															3				3	450		2,05		1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Pasillo 1° y 2° Piso
6															6				6	900			4,09	1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Salas 3 y 4 de 2° Piso
7																			0	0	0,00			1 x 30A	----------			Vacante
8																			0	0		0,00		1 x 30A	----------			Vacante
9																		1	1	4,600	14,59	10,50	4,91	3 x 20A	----------			Arranque Tablero T.D.A. Cocina
Totales	0	18	1	0	3	0	3	0	4	4	0	2	0	3	9	0	0	1	48	11.030	23,45	14,73	11,95					

Tablero Distribucion T.D.A. " Cocina "

CTO	Equipo 3x40 w 150 w	Equipo 2x40 w 100 w	Equipo 2x20 w 50 w	Equipo 1x40 w 50 w	Foco Emb.Rasante 60 w	Aplique Exterior Cilíndrico 75 w	Aplique Exterior Polo Fluz 2x26 w	Foco Embutido H.B. 70 w	Foco Sobrepuesto 2x26 w	Foco Embut 2x26 w	Foco Sobrep. 2x100 w	Foco Sobrep. Cilíndrico 60 w	Timbre 100 w	Equipo Emerg. 30 w	Enchufe Alumb.150w	Enchufe Comput.300w	Enchufe Fuerza 1500w	Arranque Compresor	TOTAL Centros	POT.TOT. W.	CORRIENTE R	S	T	PROTECCIONES DISY	DIFERENCIAL	CANALIZACIONES Conductor	t.p.r.e.	UBICACION
1		9												2					11	960	4,36			1 x 10A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Comedor
2												6							6	360		1,64		1 x 10A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Comedor
3		3	3			2												1	9	630			2,86	1 x 10A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Cocina, Despensa
4															5				5	750	3,41			1 x 10A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Comedor
5															3				3	450		2,05		1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Cocina
6															3				3	450			2,05	1 x 10A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Cocina
7																	1		1	1500	6,82			1 x 10A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Refrigerador
8																	1		1	1500		6,82		1 x 10A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Extractor
9																								1 x 10A				Vacante
10																								1 x 10A				Vacante
11																								1 x 10A				Vacante
Totales	0	12	3	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	2	11	0	2	1	39	6.600	14,59	10,50	4,91					

Tablero Distribucion T.D.A. " C "

CTO	Equipo 3x40 w 150 w	Equipo 2x40 w 100 w	Equipo 2x20 w 50 w	Equipo 1x40 w 50 w	Foco Emb.Rasante 60 w	Aplique Exterior Cilíndrico 75 w	Aplique Exterior Polo Fluz 2x26 w	Foco Embutido H.B. 70 w	Foco Sobrepuesto 2x26 w	Foco Embut 2x26 w	Foco H.B. 250 w	Luminaria AP 150 w	Timbre 100 w	Equipo Emerg. 30 w	Enchufe Alumb.150w	Enchufe Comput.300w	Enchufe Fuerza 1000w	Arranque	TOTAL Centros	POT.TOT. W.	CORRIENTE R	S	T	PROTECCIONES DISY	DIFERENCIAL	CANALIZACIONES Conductor	t.p.r.e.	UBICACION
1							5		3					2					10	510	2,45			1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Pasillo 1° Piso
2		9		1															10	950		4,32		1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Taller
3		9																	9	900			4,09	1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Laboratorio
4										4				2					6	300	1,36			1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Pasillo 2° Piso
5		8																	8	800		3,64		1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Salas 5 y 6 de 2° Piso
6		8																	8	800			3,64	1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Salas 7 y 8 de 2° Piso
7					4								2						6	540	2,45			1 x 30A	----------	1,5 mm2 EVA	20 mm	Alumbrado Patio Interior
8																			0	0		0,00		1 x 30A	----------			Vacante
9															6				6	900			4,09	1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Taller
10															6				6	900	4,09			1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Taller
11															6				6	900		4,09		1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Laboratorio
12															6				6	900			4,09	1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Laboratorio
13															5				5	750	2,41			1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Pasillos 1° y 2° Piso
14															6				6	900		4,09		1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Salas 7 y 8 de 2° Piso
15															6				6	900			4,09	1 x 30A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Alumbrado Salas 5 y 6 de 2° Piso
16																			0	0	0,00			1 x 30A	2x25A-20 mA			Vacante
17																			0	0		0,00		1 x 16A	2x25A-20 mA			Vacante
18																			0	0			0,00	1 x 30A	2x25A-20 mA			Vacante
19																			0	0	0,00			1 x 30A	2x25A-20 mA			Vacante
20																		4	4	1000		4,55		1 x 30A	----------	2,5 mm2 EVA	25 mm	Alumbrado Multicancha
21																		4	4	1000			4,55	1 x 30A	----------	2,5 mm2 EVA	25 mm	Alumbrado Multicancha
22																			0	0	0,00			1 x 30A	----------			Vacante
Totales	0	34	0	1	4	0	5	0	3	4	8	2	0	4	41	0	0	0	106	12.980	13,77	20,68	24,55					

Tablero distribucion T.D." Computacion A "

CTO	Equipo 3x40 w 150 w	Equipo 2x40 w 100 w	Equipo 2x20 w 50 w	Equipo 1x40 w 50 w	Foco Emb.Rasante 60 w	Aplique Exterior Cilíndrico 75 w	Aplique Exterior Polo Fluz 2x26 w	Foco Embutido H.B. 70 w	Foco Sobrepuesto 2x26 w	Foco Embut 2x26 w	Foco H.B. 250 w	Luminaria AP 150 w	Timbre 100 w	Equipo Emerg. 30 w	Enchufe Alumb.150w	Enchufe Comput.300w	Enchufe Fuerza 1000w	Arranque	TOTAL Centros	POT.TOT. W.	CORRIENTE R	S	T	PROTECCIONES DISY	DIFERENCIAL	CANALIZACIONES Conductor	t.p.r.e.	UBICACION
1																			2	600	2,73			1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Sala Kinder
2																			4	1.200		5,45		1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Sala Profesores
3																			3	900			4,09	1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Oficina Orientacion,Sala Apoderados,Sala Espera
4																			2	600	2,73			1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Oficina Director
5																			3	900		4,09		1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Sala UTP
6																			3	900			4,09	1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Biblioteca
7																			3	900	4,09			1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Biblioteca
8																			2	600		2,73		1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Sala 1 y 2 de 2° Piso
9																			0	0			0,00	1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Vacante
Totales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	6.600	9,55	12,27	8,18					

Tablero Distribucion T.D." Computacion B "

CTO	Equipo 3x40 w 150 w	Equipo 2x40 w 100 w	Equipo 2x20 w 50 w	Equipo 1x40 w 50 w	Foco Emb.Rasante 60 w	Aplique Exterior Cilíndrico 75 w	Aplique Exterior Polo Fluz 2x26 w	Foco Embutido H.B. 70 w	Foco Sobrepuesto 2x26 w	Foco Embut 2x26 w	Foco H.B. 250 w	Luminaria AP 150 w	Timbre 100 w	Equipo Emerg. 30 w	Enchufe Alumb.150w	Enchufe Comput.300w	Enchufe Fuerza 1000w	Arranque	TOTAL Centros	POT.TOT. W.	CORRIENTE R	S	T	PROTECCIONES DISY	DIFERENCIAL	CANALIZACIONES Conductor	t.p.r.e.	UBICACION
1																2			2	600	2,73			1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Sala Profesores
2																2			2	600		2,73		1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Sala Profesores
3																			0	0	0,00			1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Vacante
4																			1	1.200		5,45		1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Sala Profesores
5																			1	1.200			5,45	1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Sala Profesores
Totales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	1.200	2,73	2,73	0,00					

Tablero Distribucion T.D." Computacion C "

CTO	Equipo 3x40 w 150 w	Equipo 2x40 w 100 w	Equipo 2x20 w 50 w	Equipo 1x40 w 50 w	Foco Emb.Rasante 60 w	Aplique Exterior Cilíndrico 75 w	Aplique Exterior Polo Fluz 2x26 w	Foco Embutido H.B. 70 w	Foco Sobrepuesto 2x26 w	Foco Embut 2x26 w	Foco H.B. 250 w	Luminaria AP 150 w	Timbre 100 w	Equipo Emerg. 30 w	Enchufe Alumb.150w	Enchufe Comput.300w	Enchufe Fuerza 1000w	Arranque	TOTAL Centros	POT.TOT. W.	CORRIENTE R	S	T	PROTECCIONES DISY	DIFERENCIAL	CANALIZACIONES Conductor	t.p.r.e.	UBICACION
1																4			4	1.200	5,45			1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Taller
2																4			4	1.200		5,45		1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Laboratorio
3																4			4	1.200			5,45	1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Sala 5 , 6, 7 y 8 de 2° Piso
4																								1 x 16A	2x25A-20 mA			Vacante
5																								1 x 16A	2x25A-20 mA			Vacante
Totales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12	3.600	5,45	5,45	5,45					

Tablero Distribucion T.D." Computacion Sala Comp. "

CTO	Equipo 3x40 w 150 w	Equipo 2x40 w 100 w	Equipo 2x20 w 50 w	Equipo 1x40 w 50 w	Foco Emb.Rasante 60 w	Aplique Exterior Cilíndrico 75 w	Aplique Exterior Polo Fluz 2x26 w	Foco Embutido H.B. 70 w	Foco Sobrepuesto 2x26 w	Foco Embut 2x26 w	Foco H.B. 250 w	Luminaria AP 150 w	Timbre 100 w	Equipo Emerg. 30 w	Enchufe Alumb.150w	Enchufe Comput.300w	Enchufe Fuerza 1000w	Arranque	TOTAL Centros	POT.TOT. W.	CORRIENTE R	S	T	PROTECCIONES DISY	DIFERENCIAL	CANALIZACIONES Conductor	t.p.r.e.	UBICACION
1																4			4	1.200	5,45			1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Sala Computacion
2																4			4	1.200		5,45		1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Sala Computacion
3																4			4	1.200			5,45	1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Sala Computacion
4																4			4	1.200	5,45			1 x 16A	2x25A-20 mA	2,5 mm2 EVA	20 mm	Enchufe Computacion Sala Computacion
5																								1 x 16A	----------			Vacante
Totales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16	4.800	10,91	5,45	5,45					

Tablero Distribucion T.D.F." Bombas 1 "

CTO	Equipo 3x40 w 150 w	Equipo 2x40 w 100 w	Equipo 2x20 w 50 w	Equipo 1x40 w 50 w	Foco Emb.Rasante 60 w	Aplique Exterior Cilíndrico 75 w	Aplique Exterior Polo Fluz 2x26 w	Foco Embutido H.B. 70 w	Foco Sobrepuesto 2x26 w	Foco Embut 2x26 w	Foco H.B. 250 w	Luminaria AP 150 w	Timbre 100 w	Equipo Emerg. 30 w	Enchufe Alumb.150w	Enchufe Comput.300w	Enchufe Fuerza 1500w	Arranque Fza Disp.	TOTAL Centros	POT.TOT. W.	CORRIENTE R	S	T	PROTECCIONES DISY	DIFERENCIAL	CANALIZACIONES Conductor	t.p.r.e.	UBICACION
1																		1	1	2.000	3,20	3,20	3,20	3 x 30A	----------	----------	----------	Disponible en Tablero Para Especialidad
2																		1	1	2.000	3,20	3,20	3,20	3 x 30A	----------	----------	----------	Disponible en Tablero Para Especialidad
3																		1	1	500			2,27	1 x 30A	----------	----------	----------	Disponible en Tablero Para Especialidad
4																		1	1	600			2,77	1 x 16A	----------	----------	----------	Disponible en Tablero Para Especialidad
Totales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5.000	6,40	8,68	8,68					

Tablero Distribucion T.D.F." Bombas 2 "

CTO	Equipo 3x40 w 150 w	Equipo 2x40 w 100 w	Equipo 2x20 w 50 w	Equipo 1x40 w 50 w	Foco Emb.Rasante 60 w	Aplique Exterior Cilíndrico 75 w	Aplique Exterior Polo Fluz 2x26 w	Foco Embutido H.B. 70 w	Foco Sobrepuesto 2x26 w	Foco Embut 2x26 w	Foco H.B. 250 w	Luminaria AP 150 w	Timbre 100 w	Equipo Emerg. 30 w	Enchufe Alumb.150w	Enchufe Comput.300w	Enchufe Fuerza 1000w	Arranque Fza Disp.	TOTAL Centros	POT.TOT. W.	CORRIENTE R	S	T	PROTECCIONES DISY	DIFERENCIAL	CANALIZACIONES Conductor	t.p.r.e.	UBICACION
1																		1	1	2.000	3,20	3,20	3,20	3 x 30A	----------	----------	----------	Disponible en Tablero Para Especialidad
2																		1	1	2.000	3,20	3,20	3,20	3 x 30A	----------	----------	----------	Disponible en Tablero Para Especialidad
3																		1	1	900			3,64	1 x 16A	----------	----------	----------	Disponible en Tablero Para Especialidad
4																		1	1	800		3,64		1 x 16A	----------	----------	----------	Disponible en Tablero Para Especialidad
5																			3	400	1,82			1 x